

TA 10110, TA 10330, TA 10400, TA 10430, TA 10530, TA 10440, TA 10540 TAVAN ARMATÜRÜ

KULLANIM ALANLARI

- Bina girişlerinde ve binaların merdiven aralıklarında
- Daire içi uzun koridorlarda
- Daire içi gerekli konumlarda
- Kapalı otoparklarda
- Otellerde gerekli konumlarda
- Okullarda, hastanelerde ve benzin istasyonlarında

GENEL EMNİYET UYARILARI

- Ürünü orijinal ambalajından çıkarınız, nakliye hasarı olup olmadığını ve teslimat sırasında genel görünüşünü kontrol ediniz.
- Ürünü amacının dışında kullanmayınız.
- Sulu ve nemli ortamlarda bulundurmuyunuz.
- Toz, kir ve pas olan yerlerde kullanmayınız.
- Yüksek gerilim uygulamayınız.
- Sıvı tatbikinde bulunmayınız.
- Darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazda ~220-240V gerilim bulunduğu için uzman olmayan kişilerce dokunulması ve montajının yapılması tehlikeli ve sakıncalıdır.


MONTAJ ve KULLANIM ile İLGİLİ UYARILAR

- Cihazın montajı ulusal kablolama ve tesisat standartlarına uygun olarak yapılmalıdır.
- Montaja başlamadan önce mutlaka elektrik şalterini kapatınız.
- Isıtıcı cihazlardan ve nemli ortamlardan uzak yerlere monte ediniz.
- Cihazı tavana tam yatay olarak monte ediniz.
- İlk olarak topraklamayı yapınız.
- Elektrik vermeden önce ampulleri takınız.
- Camı temizlemek gerektiğinde kuru bir bezle temizleyiniz.


TEKNİK ÖZELLİKLER

Çalışma gerilimi	~220-240V / 50 Hz
Aydınlatma yükü	Max 1x100W E27 ampul (TA 10400) Max 1x60W E27 ampul (TA 10300) Max 2x40W E27 ampul (TA 10530) Max 2x60W E27 ampul (Diğer armatürler)
Koruma derecesi	IP20
Çalışma sıcaklığı	-20 °C ~ +40 °C

MONTAJ MODEL : TA 10110, TA 10330, TA 10430, TA 10440, TA 10530




(~220-240V) Besleme kablolarını ortadaki lastik parçayı delerek geçiriniz. Tavan montaj deliklerinden cihazı monte ediniz. (Dubel ve vidalar ambalajın içindedir.)




Cam tutturma parçasını sağdan sola çeviriniz.

MODEL : TA 10400




Rondelayı sağdan sola çevirerek açınız. Camı taktıktan sonra rondelayı oturttarak soldan sağa çeviriniz. Rondela ve camı çıkartınız.



(~220-240V) Besleme kablosunu, bağıladıktan sonra tavana montaj deliklerinden cihazı montajını yapınız.(Dubel ve vidalar ambalajın içindedir.)

MODEL : TA 10540



Camı tutan 3 tırnaktan herhangi birini çekerek çıkartınız. Camı yerinden çıkarttıktan sonra (~220-240V) besleme kablosunu bağlayınız ve tavana monte ediniz. Daha sonra camı yerine oturttarak, çıkartmış olduğunuz cam tırnağını yerine takınız.

Daha fazla bilgi için: **0 800 261 78 05** no'lu ücretsiz danışma hattımızı arayabilirsiniz.